



Amplificador estéreo Hi-Fi versátil y elegante. Múltiples funciones de reproducción y fuentes de audio. Reproductor bluetooth, USB/SD/MP3 y radio FM. Entradas HDMI, audio toslink, auxiliares y micrófono. Salida para dos grupos de altavoces A/B. Excelente calidad de sonido. Frontal de aluminio y gran acabado.

<b>POTENCIA</b>	60 + 60 W RMS a 4 Ohm
<b>ENTRADAS</b>	2 HDMI compatible con 4K x 2K, Full HD 1080p, Full 3D. Ancho de banda 10'2 Gbps 1 audio digital, toslink (LPCM) 3 entradas estéreo: PHONO, DVD y AUX, 2 x RCA 1 micro desbalanceados con control independiente de volumen, jack 6'3 mm
<b>SALIDAS</b>	1 HDMI Altavoces: 2 grupos estéreo A/B seleccionables, A o B 4-16 Ohm, A y B 8-16 Ohm, terminales roscados o bananas 1 auriculares estéreo, jack 6'3 mm 1 grabación, 2 x RCA 1 pre out, 2 x RCA
<b>RESPUESTA</b>	20-20.000 Hz $\pm$ 1 dB
<b>RELACIÓN SEÑAL/RUIDO</b>	85 dB
<b>DISTORSIÓN</b>	Armónica: ? 0'5% (1 kHz, 1 W)
<b>ALIMENTACIÓN</b>	230/115 V CA, 300 W máximo
<b>COLOR</b>	Negro
<b>MEDIDAS</b>	430 x 110 x 340 mm fondo
<b>PESO</b>	6'7 kg
<b>ACCESORIOS</b>	Cable de antena FM Pilas para el mando a distancia

© 2019 Copyright by FONESTAR SISTEMAS, S.A.